فرم بازدید و ایمنی اکیپ خط گرم

نام شرکت پیمانکار /مجری خط گرم: ..... **نام سرپرست اکیپ:** ..... **نام بازدید کننده:** ..... **تاریخ بازدید:** .....

1. **مجوزهای انجام کار**

◯مجوز برونسپاری شرکت (پیمانکار فعال در لیست شرکت)/ ◯تکمیل فرم اجازه کار/ ◯تعداد پرسنل (حداقل دو کارگر و یک سرپرست با مدرک خط گرم)/

◯وجود سرپرست در محل کار/ ◯ داشتن روحیه مناسب/ ◯داشتن اجازه کار از مرکز کنترل (شماره اجازه کار خط گرم)/

2. **ایمنی فردی**

◯لباس کار غیر پلاستیکی مناسب کار با برق/ ◯کمربند ایمنی سیمبانی/ ◯کلاه ایمنی با بند زیر چانه/ ◯کفش ایمنی/

◯دستکش لاستیکی عایق 20 کیلوولت/ ◯ دستکش چرمی روکش ردیف قبل/ ◯دستکش چرمی معمولی/ ◯ آستین عایق فشارمتوسط/

◯ عینک یا ماسک حفاظتی/ ◯ همراه نداشتن موبایل و اشیاء فلزی(ساعت، انگشتر، گردنبند و ...)/

3. **ایمنی گروهی(حداقل تجهیزات مورد نیاز خط گرم)**

◯ بوم و باکد عایق (تمیز و بدون ترک)/ ◯انواع کاورهای 20 کیلوولت مورد نیاز (حداقل دو عدد کاور سیم (لاین هوز) و سه عدد پتوی عایق)/ ◯ هندلاین/

◯ اتصال زمین مخصوص جرثقیل/ ◯کله قندی و علائم هشدار دهنده/ ◯یک عدد چرخ تسمه(هویست)/ ◯دو عدد گیره سیم گیر (گیره قورباغه‌ای)/

◯ جمپر موقت با روکش عایق مناسب/ ◯ چرخ طناب/ ◯قیچی سیم بر دسته عایق/ ◯پرس هیدرولیک/ ◯آچارهای مورد نیاز شبکه/

◯ اره دسته عایق (جهت شاخه زنی)/ ◯کپسول آتش نشانی/ ◯ جعبه کمکهای اولیه/ ◯ کمربند حائل ایمنی (هارنس)

توجه: جهت ارتباط شبکه از راه دور لوازم زیر مورد نیاز است:

◯ عایق آویزی (اینزولیتد هنگر)/ ◯گیره چندکاره عایق (گریپال کلمپ) / ◯ نگهدارنده سیم (وایر هولدینگ)/

4. **ایمنی تجهیزات**

◯ تمیز، خشک و سالم بودن اهرم های عایق (استیک‌ها)/ ◯تمیز و بدون ترک بودن تجهیزات عایق غیرقابل انعطاف/ ◯تمیز و سالم بودن تجهیزات قابل انعطاف (سوراخ نباشد و هنگام کشیدن، ترک مشاهده نشود)/ ◯ بررسی تجهیزات فلزی از نظر سلامت/

5. **ایمنی قبل از انجام کار**

◯بررسی آرایش و تجهیزات بدون برق و برقدار شبکه ، وضعیت پایه ها و سایر عوامل مرتبط/ ◯ مساعد بودن شرایط جوی/ ◯ایمن سازی محیط کار/

◯اخذ نام اپراتور ، مقدار بار فیدر و شماره اجازه کار از مرکز کنترل و ثبت در فرم/ ◯وجود نقشه معایب اولیه/ ◯وجود وسیله نقلیه مناسب در محل کار /

◯ خارج بودن رکلوزر از حالت اتوماتیک (در صورت وجود در محدوده کاری)/

توجه: علاوه بر رعایت کلیه اصول ایمنی، در ارتباط شبکه موارد زیر مورد توجه خاص قرار گیرد:

◯ هنگام ارتباط جمپر، تیغه تجهیز یا کات اوت باز باشد.(جریان عبوری از جمپری که ارتباط داده می شود (یا از شبکه جدا می‌شود) باید صفر باشد.)

◯هنگام ارتباط شبکه بدون برق به شبکه برقدار ، جریان عبوری از جمپری که ارتباط داده می شود صفر باشد. (مصرف کننده به آن متصل نباشد.)

◯هنگام ارتباط هرنوع جمپر بدون برق به شبکه برقدار ، هیچگونه اتصال زمینی به طرف بی برق ، متصل نباشد.

6. **ایمنی حین انجام کار**

◯حضور سرپرست در محل کار/ ◯استفاده کارکن شبکه از کاورها، تجهیزات فردی و گروهی متناسب با ولتاژ شبکه/ ◯عایق بودن لوله های تجهیزات هیدرولیک/

◯ارت بودن بدنه جرثقیل/ ◯ وجود زیرپای عایق برای اپراتور بالابر/ ◯استفاده مناسب از علائم هشدار دهنده/

7. **توضیحات بازدید کننده**:

نام و امضای بازدید کننده: **نام و امضای پیمانکار /مجری**:

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com